

Windwarngerät 230V, mit sep. Steuergerät



Windwarnger__t_2_4b73ff2d59250.jpg



Windwächter / Windwarngerät mit sep. Steuergerät für Hutschienenmontage Schaltpunkt einstellbar 0...35 m/s Ausgang potentialfreier Wechsler Betriebsspannung 230VAC

Bewertung: Noch nicht bewertet

Preis:

Preis inkl. Preisnachlass: 293,86 €

Verkaufspreis inkl. Preisnachlass:

Brutto-Verkaufspreis: 349,69 €

Netto-Verkaufspreis: 293,86 €

Preisnachlass:

MwSt.-Betrag: 55,83 €

24 h

★★★★

[Stellen Sie eine Frage zu diesem Produkt](#)

Beschreibung

Windwarngerät

mit sep. Steuergerät

Typ W-230-2-H

Schaltpunkt einstellbar 0...35 m/s

Ausgang 1 potentialfreier Wechsler

Schaltleistung 230VAC 4A

Betriebsspannung 230VAC

**Wiederverkaufsrabatte und Grosshandelskonditionen
erhalten Sie auf Anfrage.**

Bestellhotline 05572-93610 Fax 05572-840

Beschreibung:

Windwarngerät zur Erfassung der Windgeschwindigkeit in der Gebäudeautomation

und Steuerungstechnik. Steuerelektronik mit externem Windsensor. Die Steuerelektronik kann mittels Schnappfußes auf eine Hutschiene TS 35 nach DIN EN 50022 montiert werden.

Technische Daten:

- Messbereich 0...35m/s
- Windbelastung des Gebers max. 50m/s
- Anschluss über frontseitige Klemmen
- Einschaltverzögerung fest bei 8 sec.
- Ausschaltverzögerung fest bei 5 min.
- Ausgang potentialfreier Wechsler
- Schaltleistung 230 VAC 4 A
- Windgeber Typ 10562
- Schalenkreuzdurchmesser 160 mm
- Gesamthöhe 130 mm
- Geber für Befestigung auf Wandhaltewinkel, als Option
- Farbe grau
- Alle Verschraubungen und Kugellager sind aus Niro

Abmessung Steuerelektronik:: 55 x 75 x 105 mm

Gewicht: 0,3 kg

Versorgungs-

spannung:

230VAC

Anschlussschaltbild:

8 ----- (-)

230V/50Hz

10 ----- (+)

11 ----- Arbeitskontakt (bei Windüberschreitung sind Klemme 11 und 13 gebrückt)

12 ----- Ruhekontakt (bei Windunterschreitung sind Klemme 13 und 12 gebrückt)

13 ----- L1

15 ----- 3

16 ----- 4

Kabel vom Windgeber

19 ----- 1

20 ----- 2

Kundenrezensionen

Für dieses Produkt wurden noch keine Bewertungen abgegeben.